FICHA TÉCNICA



ZQ 900-11

- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable

Datos

Detalles de Pedidos

Descripción del tipo de producto	ZQ 900-11
Número de artículo (Nº artículo)	101184327
EAN (European Article Number)	4030661332741
eCl@ss number, version 12.0	27-37-12-01
eCl@ss number, version 11.0	27-37-12-01
Número eCl@ss, versión 9.0	27-37-12-01
ETIM number, version 7.0	EC002033
ETIM number, version 6.0	EC002033

Aprobaciones - Normas

Certificados	cULus
	CCC

Propiedades Globales

Normas	EN ISO 13850
	EN IEC 60947-5-5
	EN IEC 60947-5-1
Material de la caja	Metal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la caja	pintado

Propiedades Globales

Material de la tapa de la carcasa	Plástico, termoplástico
Longitud del cable, máxima	75 m
Peso bruto	1.300 g

Datos generales - Características

Piloto de señalización	No
Cantidad de contactos auxiliares	1
Cantidad de contactos de seguridad	1

Certificación de seguridad

Normas	EN ISO 13849-1
Vida útil	20 Año(s)

Certificación de seguridad - Salidas de seguridad

B10D Contacto normalmente cerrado (NC)	100.000 Maniobras

Datos mecánicos

Vida mecánica, mínima	1.000.000 Maniobras

Datos mecánicos - Conexionado

Conexionado	Terminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima	0,75 mm^2
Sección del cable, máxima	2,5 mm^2
Indicación	Todas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del sensor	69,7 mm
Anchura del sensor	71,5 mm
Altura del sensor, mínima	220,3 mm
Altura del sensor, máxima	236,3 mm

Condiciones ambientales

IP - Grado de protección	IP67
	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... +70 °C

Condiciones ambientales

Humedad relativa, máxima	95 %

Condiciones ambientales - Valores de aislamiento

Tensión de aislamiento nominal Ui	500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp	6 kV

Datos eléctricos

Corriente continua térmica	6 A
Categoría de utilización AC-15	230 VAC
Categoría de utilización AC-15	4 A
Categoría de utilización DC-13	24 VDC
Categoría de utilización DC-13	1 A
Elemento de conmutación	1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutación	Acción brusca
Material de los contactos, eléctricos	Plata

Nota

Nota (en general)	For lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.
	Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.
	Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
	Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.
	Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoria

Imágenes

Foto de producto (foto individual de catálogo)




ID: kzq90f07

| 557,24 KB | .jpg | 1000 x 1499 Pixel

| 40,9 KB | .jpg | 233 x 350 Pixel

| 71,41 KB | .png | 209 x 314 Pixel

Dibujo dimensional Componente básico




ID: 1zq-9g02

| 133,94 KB | .jpg | 1000 x 701 Pixel

| 11,72 KB | .png | 210 x 147 Pixel

Diagrama




ID: ktf--k01

| 54,52 KB | .jpg | 1000 x 554 Pixel

| 2,76 KB | .png | 210 x 116 Pixel

Curva de características



ID: kzq90d02

| 154,75 KB | .jpg | 1000 x 729 Pixel

| 8,89 KB | .png | 210 x 153 Pixel

Principio de funcionamiento




ID: kzq90a11

| 48,48 KB | .jpg | 1000 x 252 Pixel

| 4,05 KB | .png | 210 x 53 Pixel

Principio de funcionamiento




ID: kzq90a13

| 72,77 KB | .jpg | 1000 x 370 Pixel

| 1,58 KB | .png | 210 x 78 Pixel

Principio de funcionamiento



ID: kzq90a03

| 74,06 KB | .jpg | 1000 x 292 Pixel

| 1,66 KB | .png | 210 x 61 Pixel

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 05/11/2026, 16:26